

4 G LTE Android OTT

| تحديد | |
|---|--|
| نموذج رقم | G LTE Android OTT جهاز فك التشفير 4 |
| وحدة المعالجة المركزية | حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة Amlogic S905X3 |
| GPU | G31-أرم مالي |
| تخزين | جيجابايت/32 جيجابايت إي إم إم سي 16 |
| ذاكرة | DDR4 جيجابايت/4 جيجابايت 2 |
| نظام التشغيل أندرويد | 9.0/ATV أندرويد |
| بلوتوث | 4.1 بلوتوث |
| إدارة الحقوق الرقمية | Widevine (Verimatrix/ Playready اختياري) |
| 4 G LTE (اختياري) وحدة | |
| الداخلية (اختياري) G LTE وحدة 4 | سرعة المصعب، LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 150 ميغابت في الثانية، المنيع 50 ميغابت في الثانية |
| (أوروبا) E-ميغا هرتز | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE، B1/B5/B8@WCDMA، 850/900/1800/1900@GSM |
| (أمريكا) A-ميغاهيرتز | B2/B4/B8/B17@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/39@TD-SCDMA، 900/1800@GSM |
| الصين/الهند/المملكة العربية (MHZ-CE السعودية) | B1/B3/B5/B8@FDD LTE، B38/B39/B40/B41@TDD LTE، B1/B8@WCDMA، B34/B39@TD-SCDMA، BC0@CDMA2000 1X/EXDO، 900/1800@GSM |
| أوروبا والشرق الأوسط (MHZ-E (وأفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند | B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE; B38/B40/B41@TDD LTE; B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM |
| (أمريكا الشمالية) MHZ-V | B4/B13@FDD LTE |
| (أمريكا الشمالية) MHZ-A | B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA |
| (تايبوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) MHZ-AU | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM |
| (اليابان) J-ميغاهيرتز | B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA |
| ترميز الفيديو والصوت | |
| فيديو سمعي | إطارًا في 30 @ H.264 4K، إطارًا في الثانية 60@Kx2K حتى 4 VP9/H.265/AVS2، إطارًا في الثانية 60@1080P AVS/VC-1/MPEG1-4، إطارًا في الثانية 60@1080P H.264/H.265، HD MPEG1/2/4، H.265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10، RM/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
| تقرير التنمية البشرية | اتش دي ار 10، دولبي فيجن |
| الإدخال/الإخراج | |
| اتش دي ام اي | HDMI 2.1 مع HDR وCEC و4Kx2K مع دقة ثلاثية الأبعاد و 2.1 HDMI أقصى |
| مخرج AV | يدعم |
| USB | USB) ومحرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش USB 2.0 * 1، USB 3.0 * 1 |
| RJ45 | إيثرنت RJ-45 معيار 10/100M |
| وظيفة الشبكة | Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، إلخ، الألعاب، الإنترنت، الأفلام عبر الإنترنت، |
| لاسلكي | ac 4.1 واي فاي 11 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (AP6255) 4G/5G |
| بطاقة تف | يدعم |
| سبديف | دعم الإخراج البصري |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية |
| مؤشر LED | التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر |
| وقت عرض الصمام | مدمج USB جهاز، RTC مدمج في LED، وقت عرض 1* |
| آخرون | |

