

مواصفات G3 3D

تحديد

نموذج رقم	G3 دونجل أندرويد تي في بوكس
وحدة المعالجة المركزية	حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة Amlogic S905X3
GPU	G31-أرم مالي
تخزين	جيجابايت/32 جيجابايت إي إم إم سي 16
ذاكرة	DDR4 جيجابايت/4 جيجابايت 2
نظام التشغيل أندرويد	9.0/ATV أندرويد
بلوتوث	4.1 بلوتوث
إدارة الحقوق الرقمية	اختياري (Verimatrix/ Playready Widevine)

اختياري (اختياري) LTE وحدة 4

الداخلية (اختياري) LTE وحدة 4	المصنوع 150، LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 50 ميغابت في الثانية الثانية
(أوروبا) E-ميغا هرتز	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE, B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM
(أمريكا) A-ميغاهيرتز	B2/B4/B8/B17@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA, 900/1800@GSM
الصين/الهند/المملكة العربية السعودية (MHZ-CE)	B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM
أوروبا والشرق الأوسط (MHZ-E)	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE; B38/B40/B41@TDD LTE;
(أفريقيا/كوريا/تايلاند/الهند)	B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM
(أمريكا الشمالية) (MHZ-V)	B4/B13@FDD LTE
(أمريكا الشمالية) (MHZ-A)	B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA
(تايبوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) (MHZ-AU)	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM
(اليابان) J-ميغاهيرتز	B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA

ترميز الفيديو والصوت

فيديو سمعي	إطارًا في 30 @ H.264 4K، إطارًا في الثانية 60 @ Kx2K حتى 4 VP9/H.265/AVS2، إطارًا في الثانية 60 @ AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P، الثانية H.264/H.265 1080P @ 60 إطارًا في الثانية HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, AVS2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
تقرير التنمية البشرية	أفي RM/RmVb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

اتش دي ار 10، دولبي فيجن

الإدخال/الإخراج

اتش دي ام اي	كحد أقصى Kx2K@60fps و4CEC وHDR مع دقة ثلاثية الأبعاد و HDMI 2.1
مخرج AV	يدعم
USB	(USB ومحرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش USB 3.0 * 1، USB 2.0 * 1)
RJ45	إيثرنت RJ-45 معيار 10/100M
وظيفة الشبكة	Miracast, DLNA, Airplay, Skype, Netflix, Twitter, Picasa, YouTube, Flicker, Facebook, إلخ، الألعاب، إلخ، الأفلام عبر الإنترنت،
لاسلكي	11ac واي فاي 4.1 IEEE802.11 a/b/g/n/ac (AP6255) 4G/5G
بطاقة تف	يدعم
سديف	دعم الإخراج البصري
منفذ الأشعة تحت الحمراء	استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية
LED مؤشر	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر
وقت عرض الصمام	مدمج USB جهاز، RTC مدمج في، LED وقت عرض *1

أحرون

تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير مزود الطاقة

