تحدید	
نموذج رقم:	جهاز كمبيوتر صغير يعمل بنظام أندرويد
وحدة المعالجة المركزية	حتى 2.0 جيجا هرتز ARM Cortex-A55 رباعي النواة 2.0
GPU	G31-أرم مالي
تخزين	جيجابايت/32 جيجابايت إي إم إم سي 16
ِ ذاكرة	2 جيجابايت DDR4 جيجابايت
نظام التشغيل أندرويد	ATV/أندرويد 9.0/
بلوتوث	بلوبوت 4.1
إدارة الحقوق الرقمية	Widevine (Verimatrix/ Playready اختياري)
(اختياري) G LTE وحدة 4	
(الداخلية (اختياري G LTEوحدة 4	المصب LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM، 150 ميجابت في الثانية، المنبع 50 ميجابت في الثانية
(أوروبا) E-ميجا هرتز	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE, B1/B5/B8@WCDMA, 850/900/1800/1900@GSM
(أمريكا) A-ميجاهيرتز	B2/B4/B8/B17@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA, B34/39@TD-SCDMA, 900/1800@GSM
الصين/الهند/المملكة العربية) MHZ-CE	B1/B3/B5/B8@FDD LTE, B38/B39/B40/B41@TDD LTE, B1/B8@WCDMA,
(السعودية)	B34/B39@TD-SCDMA, BC0@CDMA2000 1X/EXDO, 900/1800@GSM
أوروبا والشرق الأوسط) MHZ-E	B1/B3/B5/B7/B8/B20@FDD LTE;B38/B40/B41@TDD LTE;
وَأَفريقياً/كوريا/تايلاند/الهند (وأفريقيا	B1/B5/B8@WCDMA; B3/B8@GSM
(أمريكا الشمالية) MHZ-V	B4/B13@FDD LTE
(أمريكا الشمالية) MHZ-A	B2/B4/B12@FDD LTE; B2/B4/B5@WCDMA
(تايوان/ANZ/أمريكا اللاتينية) MHZ-AU	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B28@FDD LTE; B40@TDD LTE; B1/B2/B5/B8@WCDMA; B2/B3/B5/B8@GSM
(اليابان) J-ميجاهيرتز	B1/B3/B8/B18/B19/B26@FDD LTE; B41@TDD LTE; B1/B6/B8/B19@WCDMA
ترميز الفيديو والصوت	
فيديو سمعي	الطارًا في 4K2K2K من الثانية 4M265/AVS2 لمن الثانية 4M265/AVS2 لمن الثانية 4M265/AVS2 لمن الثانية 4M265/AVS/VC-1/MPEG1-4 1080P @60 إطارًا في الثانية 4M264/H.265 1080P @60 إطارًا في الثانية 4M264/H.265 1080P @60 إطارًا في الثانية 4M265/HEVC، AVS2، HD AVC/VC-1، RM/RMVB، Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 Xvid/DivX3/4/5/6، RealVideo8/9/10 أفي 4M26/MRmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
تقرير التنمية البشرية	اتش دي ار 10، دولبي فيجن
الإدخال/الإخراج	UDMI 2.1 I THE OFFICE A ROLL OF THE STATE OF
اتش دي ام اي	بمعدل 60 إطارًا في الثانية كحد Kx2KوCEC و HDRمع دقة ثلاثية الأبعاد و 2.1 jECA أقصى
AV مخرج	يدعم
USB	(USB ومحرك الأقراص الصلبة USB يدعم محرك فلاش 3.0 USB عند 1 * USB 2.0، 1 * USB 3.0
RJ45	10/100M معيار RJ-45
وظيفة الشبكة	Miracast، DLNA، Airplay، Skype، Netflix، Twitter، Picasa، YouTube، Flicker، Facebook، الأفلام عبر الإنترنت، الألعاب، إلخ
لاسلكي	ac 4.1 بلوتوث EEE802.11 a/b/g/n/ac(AP6255) 4G/5G واي فاي 11
بطاقة تف	يدعم
سبديف	دعم الإخراج البصري
منفذ الأشعة تحت الحمراء	استقبال الأشعة تحت الحمراء الخارجية
LED مؤشر	التشغيل: أزرق؛ الاستعداد: الأحمر

وقت عرض الصمام	مدمج USB جهاز ،RTC مدمج في ،LED وقت عرض *1
آحرون	
مزود الطاقة	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز، تيار مستمر 5 فولت/2 أمبير
لغة	الإنجليزية والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية واليابانية والكورية
	والعبرية وغيرها متعددة اللغات
طلب	يدعم التشغيل المحلي عالي الوضوح، ويدعم تثبيت المكونات KODI أحدث إصدار من
	الإضافية وتشغيلها
ملحق	جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، محول الطاقة ،HDMI دليل المستخدم، كابل
خيار	؛ يدعم الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكيةBT أو USB دعم الماوس ولوحة المفاتيح عبر
	جيجا هرتز 2.4 USB 2.4 جيجا هرتز عبر دونجل

SIM card slot

